

Wi-Fi Kit 2.0

GoodWe의 WiFi-Kit 2.0은 인버터와의 연결을 설정하는 중요한 통신 장치입니다. 암호화된 전송으로 데이터 보안을 보장하는 한편, 중단점 재전송을 지원함에 따라 고장난 링크를 자동으로 분리하고 다시 연결하여 데이터 손실을 방지함으로써 원활한 통신을 보장합니다. 블루투스를 통한 구성을 지원하여 안전성과 안정성을 동시에 강화합니다. 또한 WiFi 키트는 원격 업그레이드 편리성을 제공하여 현장 방문 없이 인버터 프로그램을 업데이트할 수 있습니다.



데이터 보안



원격 업그레이드



브레이크포인트 재전송



플러그 앤 플레이

| 모델 | | WiFi Kit-20 |
|------------------|----------------------|---|
| 입력 전압 (V) | | 5 |
| 소비 전력 (W) | | ≤ 3 |
| 연결 단자 | | USB |
| 통신 | WLAN | IEEE 802.11 b / g / n @2.4 GHz |
| | Bluetooth | Bluetooth V4.2 BR / EDR Bluetooth LE 사양 |
| 기계 | 외함 (폭 × 높이 × 길이 mm) | 48,3 × 95,5 × 32,1 |
| | 중량 (g) | 54 |
| | 방진방수 등급 | IP65 |
| | 설치 방법 | Plug and Play |
| 작동 온도 범위 (°C) | | -30 ~ +60 |
| 제품 보관 온도 범위 (°C) | | -40 ~ +70 |
| 상대 습도 | | 0 - 95% |
| 최대 작동 고도 (m) | | 4000 |

*: 최신 인증서를 보려면 GoodWe 웹 사이트를 방문하십시오.